



Klawiatura systemowa

NV-KBD5000



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- klawiatura systemowa - jedna do kamer IP i rejestratorów sieciowych NVR-5000

WYMIARY



Obsługa urządzeń	
Obsługiwane urządzenia	do 9999 kamer (sterowanie przez NVR), do 999 rejestratorów sieciowych (NVR) marki NOVUS (seria NVR-5000) lub do 9999 kamer z interfejsem RS-485 w trybie klawiatury do kamer*
Protokoły do sterowania kamerami	Pelco-D, Pelco-P
Protokoły do sterowania rejestratorami	Novus NVR-5000
Porty zewnętrzne	1 x RS-485
Sterowanie	
Dżojстик	samopowracający, 4-osłowy z funkcją zoom w pokrętle, przycisk funkcyjny
Przyciski	24, wielofunkcyjne
Wyświetlacz	LCD, znaki: 2 x 16
Parametry instalacyjne	
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	5 W
Temperatura pracy	-10°C ~ 55°C
Wymiary (mm)	250 (szer.) x 105 (wys.) x 130 (gł.)
Masa	0.65 kg

* w praktyce liczba ta jest mocno ograniczona obciążalnością portu RS-485 i zależy od sumy obciążeń jednostkowych poszczególnych odbiorników