

NOVUS

Rejestrator NDR-EB2104



FUNKCJE



ZGODNOŚĆ



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- kanały wideo: 4, kanały audio: 4
- nagrywanie do 100 kl/s
- montaż dysków wewnątrz: do 2
- wyjścia monitorowe: 3 (2 x główne, 1 x pomocnicze)
- wyswietlanie plików reklamowych

WYMIARY



Wideo	
Wejścia wideo	4 x BNC
Wyjścia monitorowe	główne (podział, pełny ekran, sekwencja): 1 x HDMI, 1 x VGA, pomocnicze (pełny ekran, sekwencja): 1 x BNC
Audio	
Wejścia/wyjścia audio	4 x RCA (Line-in)/1 x HDMI, 1 x RCA
Nagrywanie	
Kompresja	oparty na H.264, 4 poziomy jakości
Prędkość nagrywania	100 kl/s (360 x 288), 100 kl/s (472 x 288), 100 kl/s (704 x 288), 100 kl/s (704 x 576), 100 kl/s (844 x 288), 100 kl/s (944 x 576)
Tryby nagrywania	ciągły, wyzwalany: ręcznie, wejściem alarmowym, detekcją ruchu, pojawieniem się zdefiniowanego ciągu znaków np. z kasy fiskalnej, bankomatu, kontroli dostępu itp.
Harmonogram	odrębne ustawienia dla: każdej kamery, każdego dnia tygodnia, specyficznych dni (święta itp.), konfiguracja z dokładnością: 15 min, możliwość łączenia dowolnych trybów nagrywania
Prealarm/postalarm	do 30 s/do 30 min
Przechwytywanie tekstu	liczba kanałów: 2, dostępne interfejsy: RS-485, RS-232
Odtwarzanie	
Prędkość odtwarzania	100 kl/s (25 kl/s na kanał)
Wyszukiwanie nagrań	według czasu/daty, powiązanych ze zdarzeniami, powiązanych z ciągiem znaków
Kopowanie	
Metody kopowania	port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa
Format plików kopii	JPG, BMP, PNG, MP4, STRG, EXE (dołączony odtwarzacz)
Dyski	
Dyski wewnętrzne	możliwość montażu: 2 x HDD 3.5" SATA (bez nagrywarki DVD-RW)
Maksymalna łączna pojemność	8 TB
Alarmy	
Wejścia/wyjścia alarmowe	4/2 OC
Detekcja ruchu	siatka 15 x 20, odrębne ustawienia czułości
Reakcja na zdarzenia alarmowe	sygnał dźwiękowy, e-mail, aktywacja wyjścia alarmowego, komunikat na ekranie, aktywacja nagrywania
Sieć	
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Programy na PC/MAC	E-Viewer, E-Archiver, Internet Explorer/-
Aplikacje mobilne	iMon2 (iPhone, Android, BlackBerry)
Maks. liczba połączeń z rejestratorem	7 (podgląd „na żywo”: 4, odtwarzanie: 2, konfiguracja: 1)
PTZ	
Porty PTZ	1 x RS-485, 1 x RS-232
Protokoły PTZ	N-Control, Pelco-D, Pelco-P, inne
Funkcje PTZ	obrót/uchył/zoom, presety, trasy, patrole, skanowania, menu kamery
Dodatkowe interfejsy	
Porty USB	2 x USB 2.0
System operacyjny	
System operacyjny	Linux
Tryb pracy	pentapleks
Menu ekranowe	języki: polski, angielski, rosyjski, inne
Sterowanie	przedni panel, mysz komputerowa i zdalny pilot IR (w zestawie), sieć komputerowa, klawiatura NV-KBD70, NV-KBD50, NV-KBD30
Diagnostyka systemu	automatyczna kontrola: dysków, temperatury
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	340 (szer.) x 67 (wys.) x 267 (gł.)
Masa	2 kg (bez dysków)
Zasilanie	12 VDC (zasilacz sieciowy 100 ~ 240 VAC/12 VDC w zestawie)
Pobór mocy	40 W (z 2 dyskami)
Temperatura pracy	5°C ~ 40°C